



Инструкция по обновлению версии ПО видеорегистраторов teXet на базе процессоров Ambarella и Novatek.

Внимание. Компания ЗАО «Алкотел» не несет ответственности за порчу устройства в случае его неправильной прошивки. Обновления ПО, предлагаемые компанией ЗАО «Алкотел» совместимы только с устройствами, выпущенными под маркой teXet. Если Вы хотите установить данное ПО на видеорегистраторы другой марки, рекомендуем обратиться в службу поддержки пользователей компании-изготовителя Вашего аппарата.

Во избежание проблем с прошивкой – полностью соблюдайте весь алгоритм действий. Во время процесса прошивки нельзя выключать или перезагружать устройство, в противном случае Вы рискуете получить неработоспособное устройство. При обновлении программного обеспечения производится полная перезапись операционной системы и данных внутренней памяти устройства. Все установленные настройки устройства будут сброшены до заводских. Используйте только совместимую версию прошивки, скачанную с официального сайта.





Процедура обновления ПО.

- 1) Сбросьте настройки на заводские (пункт в меню настроек "По умолчанию" или «Сброс настроек»).

Внимание. Зарядите регистратор до уровня не менее двух делений на индикаторе батареи на экране или не отключайте зарядное устройство. Использование подключения по USB к компьютеру не допускается в процессе обновления ПО, так как устройство войдет в режим «Съемного диска».

- 2) Скачайте подходящую версию ПО:

- с официального сайта компании: <http://www.texet.ru/dvr/>
- с ftp-сервера компании: <ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/>

Внимание. Модели видеорегистраторов teXet DVR-601FHD, DVR-1GP, DVR-500HD, DVR-600FHD имеют по две версии программного обеспечения (Firmware A и Firmware B, подбираются в зависимости от серийного номера устройства). См. таблицу 1.

Модель	Версия ПО	Серийный номер
DVR-601FHD	A	121612000
	B	121612001
DVR-1GP	A	122217000
	B	122217001
DVR-500HD	A	121515200
	B	121515201
DVR-600FHD	A	121411200
	B	121411201

Таблица 1. Определение необходимой версии ПО.

Обратите внимание на то, какой серийный номер у Вашего устройства. Если серийный номер Вашего устройства меньше либо равен номеру, соответствующему букве «A», то Вам подходит программное обеспечение с соответствующей буквой (буква «A»). Если серийный номер Вашего устройства больше либо равен номеру, соответствующему букве «B», то Вам подходит программное обеспечение с соответствующей буквой (буква «B»).

Приведем наглядные примеры.





Пример 1. Имеется видеорегистратор DVR-1 GP с серийным номером 121310446.

Поскольку номер 121310446 меньше, чем «пограничное» 122217000 число, взятое из таблицы 1, то нам подходит версия программного обеспечения, помеченное буквой «А».

Пример 2. Имеется видеорегистратор DVR-500 HD с серийным номером 121515201.

Поскольку номер 121515201 равен «пограничному» числу, взятым из таблицы 1, то нам подходит версия программного обеспечения, помеченное буквой «В».

Примечание. Для всех остальных моделей не существует деления версии программного обеспечения на группы «А» и «В».

- 3) Распакуйте скачанный архив и скопируйте файл ПО «*.bin» на карту памяти в корневую папку (например, «F:\»). Вместо звездочки (*) в архиве Вы увидите текст. Файл может называться, например, «texet.bin» или «firmware.bin».

Примечание. Для прошивки понадобится карта памяти формата microSD, совместимая с моделью устройства.

- 4) Выключите устройство;
- 5) Вставьте карту памяти в устройство и включите его;
- 6) На экране появится иконка с анимацией по кругу (процесс пройдет без Вашего участия). На некоторых устройствах может появиться предложение обновить версию ПО (тогда кнопками **вверх\вниз** и кнопкой **OK** подтвердите выбор);
- 7) Дождитесь окончания установки. По окончанию процедуры устройство выключится автоматически.

Примечание. На некоторых устройствах может раздаться звуковой сигнал. На устройствах с процессором A7 процедура может закончиться на этапе «Stage 5/6 100%». В таком случае спустя 10 секунд нажмите и удерживайте кнопку **Reset** в течении 3-5 секунд.

- 8) Извлеките карту памяти и удалите на ней файл ПО «*.bin».
- 9) Установка новой версии ПО завершена!

Примечание. Посмотреть версию установленного ПО Вы можете в последнем пункте меню.

По всем вопросам Вам ответят по электронной почте: dvr@alkotel.ru

С уважением, команда направления «videoregistratory» компании teXet

